

Kompakt, und leistungsstark.

Digital, und analog.

Technische Daten

Allgemein	
Abmessungen (B x H x T)	50 x 94 x 27 mm (ohne Antenne)
Gewicht (netto) mit KNB-81L	160 g
Frequenzbereich	446,0 - 446,2 MHz 32 Kanäle (Digital) / 16 Kanäle (Analog)
Kanäle	48 (16 Kanäle x 3 Zonen)
Kanalabstand	6,25 kHz (Digital) / 12,5 kHz (Analog)
Betriebsspannung	3,8 V DC ± 10 %
Betriebsdauer (5-5-90) ¹⁾ mit KNB-81L (3,6V/2.200mAh)	ca. 14 Stunden (Batteriesparmodus aus) ca. 19 Stunden (Batteriesparmodus an)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C - +60 °C
Sender	
Frequenzstabilität	±1,0 ppm
HF Sendeleistung	500 mW ERP
Empfänger	
Audioausgang (intern / extern)	750 mW / 100 mW

Mitgeliefertes Zubehör

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung
	KNB-81L	Li-Ionen Akku 3,6 Volt / 2200 mAh
	KSC-50CR und KSC-44SL	Schnelllader (Einzellader) und Netzadapter
	KBH-14	Gürtelclip

Optionales Zubehör

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung
	5 2000 00 2 0204	BATSTAR Light-Weight Speaker Microphone inkl. 360° Clip und 3.5 mm Audio Buchse
	5 6221 15 1 0204	BATSTAR Swivel Ear-Hook mit Inline PTT15 inkl. Mikrofon und 360° Clip
	5 6121 15 1 0204	BATSTAR Simple Ear-Bud mit Inline PTT15 inkl. Mikrofon und 360° Clip
	5 0000 19 1 0204	BATSTAR Multi-Use PTT19 inkl. Mikrofon, 360° Clip, 3.5 mm Audiobuchse & 2.5 mm Monobuchse
	5 0000 38 1 0204	BATSTAR Multi-Use PTT38 inkl. Mikrofon, 360° Clip & 3.5 mm Audiobuchse
	5 8121 47 4 0204	BATSTAR Overhead Comfort-Headset -Size „S“ mit Inline PTT47 inkl. 360° Clip, VOX Option
	5 8123 47 4 0204	BATSTAR Overhead Comfort-Headset Size „L“ mit Inline PTT47 inkl. 360° Clip, VOX Option
	5 2116 47 4 0204	BATSTAR Behind-The-Head Headset mit Inline PTT47 inkl. 360° Clip, VOX Option
	5 5131 00 2 3521	BATSTAR Single Ear-Bud mit 3.5 mm geradem Standard Audio Stecker 2-Pol / 7cm Spiralkabel
	5 5211 00 2 3521	BATSTAR Comfort Ear-Bud with Ear-Hook mit 3.5 mm geradem Standard Audio Stecker 2-Pol / 7cm Spiralkabel
	5 5221 00 2 3521	BATSTAR Swivel Ear-Hook mit 3.5 mm Standard Audio Stecker 2-Pol / 7cm Spiralkabel
	5 5271 00 2 3521	BATSTAR C-Shaped Earphone „Platin“ mit 3.5 mm geradem Standard Audio Stecker 2-Pol / 7cm Spiralkabel
	5 5351 00 2 3521	BATSTAR Earphone Acoustic Tube „Silver“ mit 3.5 mm geradem Standard Audio Stecker 2-Pol / 7cm Spiralkabel

BATSTAR GmbH

Ungerather Str. 87, 41366 Schwalmthal
Telefon.: +49 (0)2163 / 57556-50 · Telefax: +49 (0)2163 / 57556-50
Shop: www.batstar24.de · Web: www.batstar.de
Mit der Genehmigung von Kenwood.

BATSTAR
FOR YOUR CORDLESS WORLD

KENWOOD

Lizenzfreies Funkgerät
Digital & Analog

TK-3601D

dPMR
igital



ProTalk DIGITAL



Originalgröße

B : 50 mm
H : 94 mm (ohne Antenne)
T : 27 mm

ProTalk DIGITAL

PMR 446 - Handfunkgerät
TK-3601D



Kompakt, leicht und leistungsstark.

Einzelhandel

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ohne unnötige Laufwege miteinander kommunizieren und erhöhen Sie dadurch den Kundenservice. Manager, Kassierer und Sicherheitspersonal können jederzeit über alle Neuigkeiten informiert werden.



Geeignet für:

- Manager & Sicherheitspersonal
- Kassierer & Verkaufspersonal
- Lager & Büropersonal

Gastronomie

Mitarbeiter mit direktem Funkkontakt untereinander sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Das Management kann auf Abruf erreichbar sein, der Service kann Wartezeiten minimieren und das Küchenpersonal kann sofort mit dem wartenden Personal über Bestellungen kommunizieren.



Geeignet für:

- Manager • Kassierer • Küchenpersonal
- Parkplatzwächter • Barkeeper & Kellner

Effizientere Zusammenarbeit durch Kommunikation.

Das lizenzfreie PMR 446 TK-3601D ist kompakt, leicht und bietet dennoch hervorragende Funktionen für eine störungsfreie digitale oder analoge Funkkommunikation.

Leicht und kompakt, mit Handling für 3 Zonen

Schlankes Design, kompaktes Gehäuse und ein geringes Gewicht von ca. 160 g. Das TK-3601D bietet im Vergleich zum TK-3401D eine zusätzliche dritte Zone mit 16 digitalen Kanälen um eventuelle Störungen zu vermeiden.

Audioverstärker mit 750 mW NF-Leistung

Auch in lauter Umgebung hören Sie die Gespräche klar und deutlich.

PTT Freigabeton

Wählen Sie aus 6 Varianten von Benachrichtigungstönen.

Neuer 1-Pin Audio-Zubehör-Anschluss

Durch Schraubverbindung gesicherter Anschlussstecker ermöglicht ein zuverlässiges Anbringen von Audiozubehör.

Zweite zusätzliche Sendetaste

Zusätzlich zum Hauptkanal kann ein weiterer Kanal mit einer zweiten PTT besprochen werden. Diese Funktion ist nützlich, um verschiedenen Mitarbeitern unterschiedliche Anweisungen zu geben.

Scan

Schnelle Suche nach belegten Kanälen, die für Anrufe von anderen Funkgeräten verwendet werden. Die Suche wird sofort nach dem Signalempfang fortgesetzt.

Perfekt für Ihren Arbeitsalltag.

Hotelgewerbe

Erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Gäste durch schnelle Interaktion Ihrer Servicemitarbeiter über Funk. Ihre Rezeption kann somit einen angenehmen Aufenthalt von der Ankunft bis zur Abreise gewährleisten, die Reinigung sowie die Instandhaltung erfolgt unverzüglich.




Geeignet für:

- Manager • Facilitymanager • Servicepersonal
- Reinigungspersonal • Empfangsmitarbeiter

Öffentliche Einrichtungen

Optimieren Sie die Abläufe in Ihrer Schule durch schnelle Kommunikation zwischen Verwaltung, Lehrer und Gebäudemanagement und erhöhen Sie dadurch die Sicherheit.



Geeignet für:

- Lehrer & Coaches • Krankenschwestern
- Sicherheits- und Wartungspersonal

Wählbare Einschalt-LED

Die Farbe der Einschalt-LED kann zur Unterscheidung von Gruppen aus 7 verschiedenen Farben ausgewählt werden.

IP67 & MIL-STD

Wasser- und Staubdicht nach IP54/55/67, erfüllt die US-Militärstandards 810C, D, E, F, G.

Weitere Merkmale

- Zonenauswahl • Kanalbelegsperrung • Button Lock / Super Lock
- Sprachansage • VOX / Semi-VOX • Sendezeitbegrenzung
- Batteriesparmodus • Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen
- PTT Hold • Audio Filter • Kopfhörermodus • Gemeinsame ID
- Look Back • Analog: QT / DQT • Kompander • Rufton

Lieferumfang



TK-3601D
Funkgerät

KNB-81L
Akku

KSC-50CR
Schnelllader

KSC-44SL
Netzteil

KBH-14
Gürtelclip